



Giro Funkfernbedienung Set

Produktnummer: 7051086

Konfiguration: schwarz

Konfigurationsoptionen

7051086 | schwarz

✓ Fernbedienung

✓ 500 mm

✓ 100–240 V

GIRO ist ein kabelloses Steuersystem, das aus einer einkanaligen Fernbedienung mit austauschbarer Batterie und einer Empfängereinheit besteht. Die GIRO Empfänger-einheit wird direkt an die Hauptstromversorgung angeschlossen.

Zum Schalten von Transformatoren, Netzteilen und Leuchten.

Die Fernbedienung, ausgestattet mit zwei Tasten und einer zentralen Kontrollleuchte, ermöglicht das Ein- und Ausschalten der an das Netzteil angeschlossenen Leuchten, welche wiederum mit dem Empfänger verbunden sind. Mit GIRO können zudem Konfigurationen mit Mehrfach-Steuer-einheiten (bis zu 3) realisiert und die Steuer-einheiten mit mehr als einem Funksteuergerät (bis zu 9) angesteuert werden.

— Sender für Wandmontage mit 10 m Reichweite

— Empfänger mit 1800 mm Netzanschlussleitung mit Euroflachstecker und 500 mm Verbindungsleitung mit Euro-Buchse

— Fernbedienung schwarz, Empfänger weiß

— Spannung 100–240 VAC, 600 Watt


[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Fernbedienung	Länge der Zuleitung (primär)	500 mm
Höhe	16,5 mm	Mehrere Funkfernbedienungen möglich	Ja
Breite	42 mm	Senderreichweite	10 m
Netzspannung	100–240 V	max. Anschlussleistung	600 Watt
Konnektivität	Funk	Ausführung der Fernbedienung	Funkfernbedienung/Wandschalter mit zwei Tasten
Steckerart	Flachstecker	Bestehend aus	Komplettsystem mit Sender und Empfänger, inkl. Montagematerial und Batterien (lange Lebensdauer, geringer Energieverbrauch)
Länge Anschlusskabel (sekundär)	1.800 mm		

Zubehör

7051032	Giro Empfänger, Zubehör, weiß
7051033	Giro Funkfernbedienung, weiß
7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm