



## Brillante LED changement de couleurs

Numéro de produit: 7064346

Configuration: L 967 mm, 14,5 W

### Options de configuration

7064340 | L 267 mm, 3,8 W

7064341 | L 367 mm, 5,3 W

7064342 | L 467 mm, 6,9 W

7064343 | L 567 mm, 8,4 W

7064344 | L 767 mm, 11,5 W

7064345 | L 867 mm, 12,9 W

7064346 | L 967 mm, 14,5 W

7064347 | L 1167 mm, 17,6 W

✓ Luminaire encastrables par le bas

✓ Lamp au néon

✓ 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

Luminaire à encastrer par le bas. Profilé en aluminium thermolaqué, avec cache en matière plastique noir mat, y compris LED Stripe. Luminaire individuel sans interrupteur

— 12 VDC

— réglage en continu de la couleur de la lumière de 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

— qualité très élevée de lumière grâce à un indice de rendu des couleurs > 90  
— éclairage optimal de la zone de travail grâce à une technologie optique à lentille innovante et à lumière asymétrique

— max. 129 lumens/watt à 6000 K blanc froid

— conduite d'alimentation de 2000 mm

— compatible avec le système LIC LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe énergétique E. Plus d'informations sur le système LED LIC



plus d'infos...

### Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Type de lampe	LED
Largeur	967 mm	Température de couleur	2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
Matériau	aluminium	Température de couleur réglable	en continu
Surface/revêtement	revêtu par poudrage	Efficacité lumineuse	max. 129 lumens/watt pour 6000 K blanc froid
Classe d'efficacité énergétique	E	Matériau de la couverture	plastique
Tension du réseau	pour 12 VDC	Compatible avec le système LIC	Oui
Certification	CE	Longueur du câble d'alimentation ( primaire)	300 mm
Interrupteur	Non	Type de luminaire	Luminaire encastrables par le bas Lamp au néon
Forme	droit	Puissance de l'ampoule	14,5 watts

**Accessoires**

7061286	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061271	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061287	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061281	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061283	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061285	Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc
7061284	Conduite de raccordement de 230 volts, Conduite/Élément de raccordement, L 300 mm, blanc
7061244	Répartiteur 12 V, Répartiteur, noir
7064348	Élément de raccordement, Matériel de raccord, noir mat
7061403	MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061428	MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 12 V
7061431	MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc