

## LED Flex Stripe changement de couleurs

Numéro de produit: 7061183  
Configuration: L 335 mm, blanc

### Options de configuration

7061183 | L 335 mm, blanc



- ✓ Bande LED
- ✓ Luminaire pour socles/renforcements mural
- ✓ Luminaire Ambiente

Bandes LEDs flexibles. Luminaire d'ambiance. LED coulée dans de la silicone, écartement de 27 mm, autocollantes.

#### Flex Stripe

- 1,2 watts/lot, 12 VDC
- réglage de la couleur en continu de 3000 K blanc chaud à 6000 K blanc froid
- fonction de variation: clarté réglable en trois niveaux
- max. 45 lumens/watt pour 6000 K blanc froid
- bandes de 8 mm de large, raccourçissables tous les 83 mm, plus de connexion possible à partir du point de coupe
- compatible avec LIC système LED

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Plus d'informations sur le système LED LIC



[plus d'infos...](#)

### Fiche technique

Type d'article	Bande LED	Efficacité lumineuse	max. 45 lumens/watt pour 6000 K blanc froid
Largeur	335 mm	Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, doit être commandé séparément
Matériau	silicone	Possibilité de raccourcissement	raccourçissables tous les 83 mm
Montage/fixation	autocollante	Sources lumineuses incluses	Oui
Classe d'efficacité énergétique	E	Variateur	Oui
Tension du réseau	pour 12 VDC	Type de gradation	luminosité atténuable en trois niveaux
Interrupteur	Non	Compatible avec le système LIC	Oui
Forme	droit	Type de luminaire	Bande LED Luminaire pour socles/ renforcements mural Luminaire Ambiente
Type de lampe	LED	Fonction de gradation (composée)	Oui, luminosité atténuable en trois niveaux
Température de couleur	3000 K blanc chaud à 6000 K blanc froid	Puissance de l'ampoule	1,2 watts
Température de couleur réglable	en continu		

## Accessoires

7061179	Rallonge LED pour LED Flex Stripes, Conduite/Élément de raccordement, L 40 mm, blanc
7061168	Rallonge LED pour LED Flex Stripes, Conduite/Élément de raccordement, L 1500 mm, blanc
7061175	Raccordement pour LED Flex Stripes, Conduite/Élément de raccordement, L 2000 mm, blanc
7061286	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061271	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061287	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061281	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061283	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061285	Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc