


Sun Beam LED changements de couleurs

Numéro de produit: 7064335

Configuration: noir mat

Options de configuration

7064335 | noir mat



- ✓ Luminaire encastrables par le bas
- ✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- ✓ 5,6 watts

Luminaire à encastrer par le bas. Boîtier en matière plastique avec verre, éclairage sans points LED visibles.

Luminaire individuel sans interrupteur

- 5,6 watts, 12 V
- réglage en continu de la couleur de la lumière de 2200 K blanc chaud à 6500 K blanc froid
- qualité de lumière très élevée grâce à un indice de rendu des couleurs > 90
- éclairage optimal de la zone de travail grâce à une technologie optique à lentille innovante et à lumière asymétrique
- fonction Memory : le dernier réglage est mémorisé
- fonction de variation d'intensité : Intensité lumineuse réglable en continu
- max. 129 lumens/watts comme 6500 K blanc froid
- 1500 mm de câble d'alimentation, 350 mm de câble de raccordement
- LIC Système LED compatible

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E + F.
Plus d'informations sur le système LED LIC



plus d'infos...

Fiche technique

| | | | |
|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Type d'article | Luminaire | Champ lumineux homogène sans points LED visibles | Oui |
| Largeur | 310 mm | Type de gradation | luminosité avec gradation en continu |
| Matériau | plastique | Compatible avec le système LIC | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | D | Fonction mémoire | Oui |
| Certification | CE | Longueur du câble d'alimentation (primaire) | 1.500 mm |
| Interrupteur | Non | Type de luminaire | Luminaire encastrables par le bas |
| Température de couleur | 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid | Fonction de gradation (composée) | luminosité avec gradation en continu |
| Efficacité lumineuse | 62 lumens/watt | Puissance de l'ampoule | 5,6 watts |
| Couleur de la couverture | verre clair | | |

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 7061286 | Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur |
| 7061271 | Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur |
| 7061273 | Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur |
| 7061287 | Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur |
| 7061281 | Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur |
| 7061283 | Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur |
| 7061285 | Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc |
| 7061284 | Conduite de raccordement de 230 volts, Conduite/Élément de raccordement, L 300 mm, blanc |
| 7061279 | Conduite de raccordement de 230 volts, Conduite/Élément de raccordement, L 1000 mm, blanc |
| 7061244 | Répartiteur 12 V, Répartiteur, noir |
| 7061403 | MEC Driver LED convertisseur, 60/72 W, 12/24 V |
| 7061426 | MEC Driver LED Module 1 canal radio/ZigBee, Accessoire, 12 V |
| 7061428 | MEC Driver LED Module 4 canaux radio/ZigBee, Accessoire, 12 V |
| 7061431 | MEC Driver LED Télécommande 1+4 canaux ZigBee, blanc |