



Manubrio LED lot 3

Numéro de produit: 7060103

Configuration: pour les îles jusqu'à 380 x 135 cm

Options de configuration

7060103 | pour les îles jusqu'à 380 x 135 cm

7060114 |

✓ Éclairage pour poignée

✓ 2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid

✓ droit

Lot 3 composé de:

– 4 x 7061197 ou 7060107 (LED de changement de couleur Manubrio)

– 4 x 7061199 ou 7060110 (angle extérieur)

– 2 x 7061273 (convertisseur de fonction FW 60)

– 1 x 7061279 (Câble de rallonge 1000 mm)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

La télécommande doit être commandée en option!

[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Luminaire	Raccordement	Des deux côtés
Largeur	19 mm	Matériau du boîtier	plastique
Montage/fixation	montage en saillie	Couleur du boîtier	couleur acier inox
Classe d'efficacité énergétique	F	Champ lumineux homogène sans points LED visibles	Oui
Certification	CE Signe F Caractère MM	Possibilité de raccourcissement	raccourcissables tous les 50 mm
Interrupteur	Non	Sources lumineuses incluses	Oui
Forme	droit	Compatible avec le système LIC	Oui
Type de lampe	LED	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Température de couleur	2700 K blanc chaud à 6500 K blanc froid	Type de luminaire	Éclairage pour poignée
Température de couleur réglable	en continu	Puissance par mètre	7,8 watts
Efficacité lumineuse	max. 80 lumens/watt pour 6500 K blanc froid	Autres pièces	compris 4 caches d'extrémité compris clips de fixation
Transformateur / convertisseur nécessaire	Oui, inclus		

Accessoires

7061285	Télécommande 1 canal/changement de couleur, blanc
7061276	Télécommande à 4 canaux de changement de couleur, blanc
7062091	Télécommande Branco, argenté
7061286	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061271	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061287	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061281	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061283	Convertisseur de fonction FW, module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur

Pièces détachées

7061273	Convertisseur de fonction FW, module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061279	Conduite de raccordement de 230 volts, Conduite/Élément de raccordement, L 1000 mm, blanc