



Unseen Farbwchsel LED

Produktnummer: 7062491
 Konfiguration: L 1800 mm

Konfigurationsoptionen

7062490 | L 2600 mm
 7062491 | L 1800 mm

- ✓ Ambiente Leuchte
- ✓ Sockelleuchte/Nischenleuchte
- ✓ LED Stripe

Ambienteleuchte. Aluminiumgehäuse, selbstklebendes LED-Band, kürzbar, mit verschraubten Endkappen, keine sichtbaren LED.

Einzelleuchte

- 7,5 Watt pro Meter, 24 V
 - stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweiß bis 5000 K neutralweiß
 - max. 64 Lumen/Watt bei 5000 K neutralweiß
 - LED-Profil auf Korpus Innenmaß kürzbar
 - 2000 mm beidseitige Zuleitung
 - inkl. Bohrlehre und Endkappenset
 - Montage vor den Verstellplatten der Topfbänder möglich
 - MEC LED-System kompatibel
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G.



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Garantie	2 Jahre Naber Garantie (außer auf Verschleißteile), es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen der Naber GmbH	Anschluss	beidseitig
Breite	1.800 mm	Material Gehäuse	Aluminium
Montage/Befestigung	selbstklebend Aufbaumontage	Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Energieeffizienzklasse	G	Material Abdeckung	Kunststoff
Schutzart	IP20	Farbe Kabel	weiß
Schutzklasse	III	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Schalter	Nein	Kürzbarkeit	alle 25 mm kürzbar
Form	gerade	Leuchtmittel enthalten	Ja
Leuchtmitteltyp	LED	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Bauart Leuchte	Ambiente Leuchte Sockelleuchte/Nischenleuchte LED Stripe
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Leistung pro Meter	7,5 Watt
Lichtausbeute	max. 64 Lumen/Watt bei 5000 K neutralweiß	weitere Teile	inkl. Bohrlehre und Endkappenset

Zubehör

7061244	Verteiler 12 V, Verteiler, schwarz
7061286	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061271	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061273	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061287	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061281	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061283	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7062252	LED Verbindungsleitung 24, Verbindungsleitung/-element, weiß, L 2000 mm
7061300	Farbwechsel LED-Band, LED Stripe, L 2600 mm, 20,3 W/12 V
7061403	MEC Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061431	MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee, weiß