



Emotion-IR-Sensor/Türkontaktsensor

Produktnummer: 7061277
 Konfiguration: weiß

Konfigurationsoptionen

7061277 | weiß

- ✓ Schalter
- Funktion durch Wippschalter einstellbar
- Anschluss an seitlichen Schaltereingang am Konverter
- Ein/Aus-Funktion
- Anschlussleitung 1500 mm
- Ø 14,2 mm, L 63 mm, Bohr-Ø 14 mm
- Touch-Mode: Einstellung der Helligkeit in drei Stufen
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
- InDoor-Mode: AN/AUS-Funktion (Türkontaktschalter)



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Schalter	Länge Anschlusskabel (sekundär)	1.500 mm
Bohrdurchmesser	14 mm	Anschluss	einseitig
Breite	63 mm	LIC-System kompatibel	Ja
Montage/Befestigung	Aufbaumontage Einbaumontage	Schaltfunktion	Touch-Mode: Einstellung der Helligkeit in drei Stufen stufenlose Einstellung der Lichttemperatur InDoor-Mode: AN/AUS-Funktion (Türkontaktschalter) Ein/Aus-Funktion Funktion durch Wippschalter einstellbar