



Evoline® Spin USB C

Produktnummer: 8031232

Konfiguration: schwarz matt

Konfigurationsoptionen

8031232 | schwarz matt

- ✓ Einbausteckdosenelement
- ✓ 1 x Schuko Steckdose
- ✓ eckig

Steckdosenelement. 1-fach mit USB C Charger (Ladestation). Durch manuelles Drehen des Elements werden die Steckdosen freigelegt. — Einbautiefe 49 mm, somit Montage über Schubladen möglich

- 1 x Schuko Steckdose 230 V/16 A
- 1 x USB Charger Typ C, 20 Watt
- Ausschnittmaß ca. 120 x 92 mm
- 2500 mm Netzanschlussleitung, Netzstecker lose beigelegt
- erhöhter Berührungsschutz
- flächenbündig einbaubar
- Kabelausschlass unten



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| Artikeltyp | Steckdosenelement | Farbe Steckdose | schwarz matt |
| Garantie | 2 Jahre Naber Garantie (außer auf Verschleißteile), es gelten die allgemeinen Garantiebedingungen der Naber GmbH | Kabelausschlass | Kabelausschlass unten |
| Breite | 138,6 mm | Deckel-/Blendentyp | Drehdeckel |
| Montage/Befestigung | Einbaumontage auf der Arbeitsplatte | Ausführung Steckdosen | 1 x Schuko Steckdose |
| Hinweis | durch manuelles Drehen des Elements werden die Steckdosen freigelegt | flächenbündig einbaubar | Ja |
| Netzspannung | 250 V | Anzahl USB-Ports | 1 |
| Zertifizierung | CE TÜV | USB-Typ | USB-C |
| Schutzart | IP20 | Art des Steckdosenelements | Einbausteckdosenelement |
| mit Schutzkontaktstecker | Ja | Leiterquerschnitt | 1,5 mm ² |
| Form | eckig | Nennstrom | 16 A |
| Netzstecker lose beigelegt | Ja | Anzahl Steckdosen (gesamt) | 1 |
| Länge der Zuleitung (primär) | 2.500 mm | Berührungsschutz | mit erhöhtem Berührungsschutz |
| Farbe Blende | schwarz matt | Ausführung USB | 1 x USB Charger Typ C, 20 Watt |