



Manubrio LED Set 2

Produktnummer: 7060102

Konfiguration: edelstahlfarbig, für Inselgröße bis max. 250 x 135 cm

Konfigurationsoptionen

7060102 | edelstahlfarbig, für Inselgröße bis max. 250 x 135 cm

7060113 | schwarz matt, für Inselgröße bis max. 250 x 135 cm

- ✓ Griffeistenbeleuchtung
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- ✓ gerade

Set 2 bestehend aus:

- 3 x 7061197 oder 7060107 (Manubrio Farbwechsel LED)
- 4 x 7061199 oder 7060110 (Außenwinkel)
- 1 x 7061273 (FW-Funktionskonverter 60)
- 1 x 7061271 (FW-Funktionskonverter 30)
- 1 x 7061279 (Verbindungsleitung 1000 mm)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Fernbedienung muss optional bestellt werden!

[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, enthalten
Höhe	12 mm	Anschluss	beidseitig
Breite	19 mm	Material Gehäuse	Kunststoff
Montage/Befestigung	Aufbaumontage	Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Energieeffizienzklasse	F	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Zertifizierung	CE F-Zeichen MM-Zeichen	Kürzbarkeit	alle 50 mm kürzbar
Schalter	Nein	Leuchtmittel enthalten	Ja
Form	gerade	LIC-System kompatibel	Ja
Leuchtmitteltyp	LED	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Bauart Leuchte	Griffeistenbeleuchtung
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Leistung pro Meter	7,8 Watt
Lichtausbeute	max. 80 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß	weitere Teile	inkl. 4 Endkappen inkl. Halteklammern

Zubehör

7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061276	4-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7062091	Branco Funkfernbedienung, silber
7061286	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061271	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061273	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061287	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061281	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061283	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler

Ersatzteile

7061273	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061271	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061279	230 Volt , L 1000 mm, weiß