



Manubrio Farbwechsel LED

Produktnummer: 7060108

Konfiguration: Einzelleuchte, L 1500 mm, schwarz matt

Konfigurationsoptionen

- 7060107 | Einzelleuchte, L 2600 mm, schwarz matt
- 7060108 | Einzelleuchte, L 1500 mm, schwarz matt
- 7061197 | Einzelleuchte, L 2600 mm, edelstahlfarbig
- 7061298 | Einzelleuchte, L 1500 mm, edelstahlfarbig

- ✓ LED Stripe
- ✓ Sockelleuchte/Nischenleuchte
- ✓ Griffleistenbeleuchtung

Griffleistenbeleuchtung. Kunststoffgehäuse, selbstklebendes LED-Band, alle 50 mm kürzbar, keine sichtbaren LED inkl. Halteklammern für Griffleisten.

Einzelleuchte

- 7,8 Watt pro Meter, 12 V
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei 6500 K kaltweiß
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- LED Band, beidseitige Einspeisung
- inkl. 4 Endkappen
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Weitere Informationen zum LIC LED-System



[weitere Infos...](#)

Technische Daten

Artikeltyp	LED Stripe	Anschluss	beidseitig
Breite	1.500 mm	Material Gehäuse	Kunststoff
Montage/Befestigung	selbstklebend	Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Energieeffizienzklasse	F	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Form	gerade	Kürzbarkeit	alle 50 mm kürzbar
Leuchtmitteltyp	LED	Leuchtmittel enthalten	Ja
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	LIC-System kompatibel	Ja
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Leuchtmittel austauschbar	Nein	Bauart Leuchte	LED Stripe Sockelleuchte/Nischenleuchte Griffleistenbeleuchtung
Lichtausbeute	max. 80 Lumen/Watt bei 6000 K kaltweiß	Leistung pro Meter	7,8 Watt
Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden	weitere Teile	inkl. Halteklammern inkl. 4 Endkappen

Zubehör

7061198	Innenwinkel, Zubehör, edelstahlfarbig
7061199	Außenwinkel, Zubehör, edelstahlfarbig
7061200	Endkappen-Set, Zubehör, edelstahlfarbig
7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
7061300	Farbwechsel LED-Band, LED Stripe, L 2600 mm, 20,3 W/12 V
7061314	Farbwechsel LED-Band, LED Stripe, L 1500 mm, 11,7 W/12 V
7061286	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061271	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061273	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061287	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061281	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061283	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061244	Verteiler 12 V, Verteiler, schwarz
7061403	MEC Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061431	MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee, weiß
7060109	Innenwinkel, Zubehör, schwarz matt
7060110	Außenwinkel, Zubehör, schwarz matt

Datenblatt

Manubrio Zubehör



Edelstahlfarben

ABMESSUNGEN

