

LED Flex Stripe Farbwechsel

Produktnummer: 7061183
Konfiguration: L 335 mm, weiß

Konfigurationsoptionen

7061183 | L 335 mm, weiß



- ✓ LED Stripe
- ✓ Sockelleuchte/Nischenleuchte
- ✓ Ambiente Leuchte

Flexibler LED Streifen. Ambienteleuchte. LED in Silikon vergossen, Abstand 27 mm, selbstklebend.

Flex Stripe

- 1,2 Watt, 12 VDC
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von **3000 K** warmweiß bis **6000 K** kaltweiß
- Dimmfunktion: Helligkeit in drei Stufen dimmbar
- max. 45 Lumen/Watt bei **6000 K** kaltweiß
- Streifen 8 mm breit, alle 83 mm kürzbar, ab Schnittpunkt keine Verbindung mehr möglich
- LIC 2.0/MEC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Weitere Informationen zum LIC/MEC LED-System



weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	LED Stripe	Lichtausbeute	max. 45 Lumen/Watt bei 6000 K kaltweiß
Breite	335 mm	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Material	Silikon	Kürzbarkeit	alle 83 mm kürzbar
Montage/Befestigung	selbstklebend	Leuchtmittel enthalten	Ja
Energieeffizienzklasse	E	Dimmer	Ja
Netzspannung	12 VDC	Art der Dimmung	Helligkeit in drei Stufen dimmbar
Schalter	Nein	LIC-System kompatibel	Ja
Form	gerade	Bauart Leuchte	LED Stripe Sockelleuchte/Nischenleuchte Ambiente Leuchte
Leuchtmitteltyp	LED	Dimmfunktion	Ja, Helligkeit in drei Stufen dimmbar
Farbtemperatur	3000 K warmweiß bis 6000 K kaltweiß	Leistung Leuchtmittel	1,2 Watt
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos		

Zubehör

7061179	LED Verbindungsleitung für LED Flex Stripes, Verbindungsleitung/-element, L 40 mm, weiß
7061168	LED Verbindungsleitung für LED Flex Stripes, Verbindungsleitung/-element, L 1500 mm, weiß
7061175	Zuleitung für LED Flex Stripes, Verbindungsleitung/-element, L 2000 mm, weiß
7061286	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061271	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061273	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061287	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061281	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061283	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß