



Fonico 2045

Produktnummer: 8031218
Konfiguration: silber

Konfigurationsoptionen
8031218 | silber

- ✓ Mediengerät
- ✓ LED-Lichtstreifen
- ✓ Bluetooth

DAB+/UKW-PLL-Radio. Zum Unterbau. Mit Festsenderspeicher, Bluetooth®-Funktion, Musikstreaming vom Handy, Freisprechfunktion, LED-Lichtstreifen (Unterseite des Gerätes), Küchentimer, zwei Weckzeiten einstellbar, Terminierungsfunktion, inkl. AC/DC Netzadapter 7 V 2A. Leistung im Betrieb 2 x 5 Watt RMS.
— 45 x 260 x 157 mm (H x B x T)

weitere Infos...

Technische Daten

Artikeltyp	Mediengerät	Timerfunktion	Ja
Breite	260 mm	Kalenderfunktion	Ja
Material	Metall	Internet-Radio	Ja
Montage/Befestigung	Unterbaugerät	elektronische Lautstärkekontrolle	Ja
Konnektivität	Bluetooth	Anzahl Weckzeiten	2
Weiteres	LED-Arbeitsplatzbeleuchtung auf der Unterseite	Freisprechfunktion	Ja
integrierte Anzeige	LED-Lichtstreifen	Anzeigeart	digital
Betriebsart	Kabel	Empfangsbereiche	DAB+ UKW