



## Fonico 2045

Produktnummer: 8031218

Konfiguration: silber

### Konfigurationsoptionen

8031218 | silber

- ✓ Mediengerät
- ✓ LED-Lichtstreifen
- ✓ Bluetooth

DAB+/UKW-PLL-Radio. Zum Unterbau. Mit Festsenderspeicher, Bluetooth®-Funktion, Musikstreaming vom Handy, Freisprechfunktion, LED-Lichtstreifen (Unterseite des Gerätes), Küchentimer, zwei Weckzeiten einstellbar, Terminierungsfunktion, inkl. AC/DC Netzadapter 7 V 2A. Leistung im Betrieb 2 x 5 Watt RMS.

— 45 x 260 x 157 mm (H x B x T)

[weitere Infos...](#)

### Technische Daten

|                     |                                                |                                   |             |
|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Artikeltyp          | Mediengerät                                    | Timerfunktion                     | Ja          |
| Höhe                | 45 mm                                          | Kalenderfunktion                  | Ja          |
| Breite              | 260 mm                                         | Internet-Radio                    | Ja          |
| Material            | Metall                                         | elektronische Lautstärkekontrolle | Ja          |
| Montage/Befestigung | Unterbaugerät                                  | Anzahl Weckzeiten                 | 2           |
| Konnektivität       | Bluetooth                                      | Freisprechfunktion                | Ja          |
| Weiteres            | LED-Arbeitsplatzbeleuchtung auf der Unterseite | Anzeigeart                        | digital     |
| integrierte Anzeige | LED-Lichtstreifen                              | Empfangsbereiche                  | DAB+<br>UKW |
| Betriebsart         | Kabel                                          |                                   |             |