



## Ricol Farbwechsel LED

Produktnummer: 7061184

Konfiguration: Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig

### Konfigurationsoptionen

- 7060105 | Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, schwarz matt
- 7060106 | Einzelleuchte ohne Schalter, L 1500 mm, schwarz matt
- 7061184 | Einzelleuchte ohne Schalter, L 2600 mm, edelstahlfarbig
- 7061195 | Einzelleuchte ohne Schalter, L 1500 mm, edelstahlfarbig

- ✓ Einbauleuchte
- ✓ Langfeldleuchte
- ✓ 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß

Einbauleuchte. Aluminiumgehäuse, LED-Einbauprofil, versteckte Kabelführung mit Klemmbefestigung, keine Schrauben notwendig.

Einzelleuchte ohne Schalter

- 15,5 Watt pro Meter
- stufenlose Regelung der Lichtfarbe von 2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß
- max. 80 Lumen/Watt bei 6000 K kaltweiß
- Leuchtenlänge 2600 mm
- LED Band lose, nicht im Profil eingesetzt
- alle 25 mm kürzbar, beidseitige Einspeisung
- 2000 mm beidseitige Zuleitung
- 4 Endkappen lose beigelegt
- Anschluss an 12 V Konverter mit Farbwechselsteuerung
- Einbautiefe 12 mm
- LIC LED-System kompatibel

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.

Weitere Informationen zum LIC LED-System



[weitere Infos...](#)

## Technische Daten

Artikeltyp	Leuchte	Trafo / Konverter erforderlich	Ja, muss separat bestellt werden
Breite	2.600 mm	Mit Federklammern für den Einbau in Hohlraumdecken	Ja
Montage/Befestigung	Mit verdeckter Befestigung klemmbar	Anschluss	beidseitig
Energieeffizienzklasse	F	Material Gehäuse	Aluminium
Schutzklasse	III	Farbe Gehäuse	edelstahlfarbig
Schalter	Nein	Homogenes Lichtfeld ohne sichtbare LED-Punkte	Ja
Form	eckig	Kürzbarkeit	alle 25 mm kürzbar
Einbautiefe	12 mm	Leuchtmittel enthalten	Ja
Leuchtmitteltyp	LED	LIC-System kompatibel	Ja
Farbtemperatur	2700 K warmweiß bis 6500 K kaltweiß	Länge der Zuleitung (primär)	2.000 mm
Farbtemperatur einstellbar	stufenlos	Bauart Leuchte	Einbauleuchte Langfeldleuchte
Leuchtmittel austauschbar	Ja	Leistung pro Meter	15,5 Watt
Lichtausbeute	max. 80 Lumen/Watt bei 6000 K kaltweiß	weitere Teile	inkl. 4 Endkappen

## Zubehör

7061049	LED Verbindungsleitung, Verbindungselement, weiß, L 2000 mm
7061304	Ricol Farbwechsel LED-Band, LED Stripe, L 2600 mm, 40,3 W/12 V
7061144	Farbwechsel LED Erweiterungsset, , weiß
7061286	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061271	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061273	FW-Funktionskonverter, Modul 2 (Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061281	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 30 W, 6-fach Verteiler
7061287	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 15 W, 4-fach Verteiler
7061283	FW-Funktionskonverter, Modul 3 (Bluetooth + Funk), 60 W, 6-fach Verteiler
7061285	1-Kanal Farbwechsel Fernbedienung, weiß
7061403	MEC Driver LED Konverter, 60/72 W, 12/24 V
7061426	MEC Driver LED 1-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061428	MEC Driver LED 4-Kanal Modul Funk/ZigBee, Zubehör, 12 V
7061431	MEC Driver LED Fernbedienung 1+4 Kanal ZigBee, weiß