



Capteur IR Emotion/capteur à contact pour porte

Numéro de produit: 7061277
Configuration: blanc

Options de configuration
7061277 | blanc

- ✓ Interrupteur
 - fonction réglable par interrupteur à bascule
 - raccordement sur l'entrée latérale du commutateur sur le convertisseur
 - fonction en/hors service
 - conduite de raccordement de 1500 mm
 - Ø 14,2 mm, L 63 mm, forage Ø 14 mm
 - Touch-Mode: réglage de la luminosité en trois niveaux
 - réglage en continu de la température de la lumière
 - InDoor-Mode: fonction marche/arrêt (capteur à contact pour porte)



plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Interrupteur	Longueur du câble de raccordement (secondaire)	1.500 mm
Diamètre de perçage	14 mm	Raccordement	D'un côté
Largeur	63 mm	Compatible avec le système LIC	Oui
Montage/fixation	montage en saillie montage encastré	Fonction de commutation	Touch-Mode: réglage de la luminosité en trois niveaux réglage en continu de la température de la lumière InDoor-Mode: fonction marche/arrêt (capteur à contact pour porte) fonction en/hors service fonction réglable par interrupteur à bascule