

LIC 2.0 Driver LED convertisseur

Numéro de produit: 7061571

Configuration: 30/36 W, 12/24 V



Options de configuration

7061570 | 15/18 W, 12/24 V

7061571 | 30/36 W, 12/24 V

7061572 | 60/72 W, 12/24 V

7061573 | 90/98 W, 12/24 V

✓ Convertisseur

✓ 2.000 mm

Le convertisseur LIC 2.0 Driver LED fournit à la fois du 12 V et du 24 V.

Ainsi, tous les modules fonctionnels peuvent être combinés entre eux indépendamment de la tension et alimentés par un convertisseur LIC 2.0.

Il constitue la base universelle pour les fonctions les plus diverses pour une commande d'éclairage moderne.

— blanc

— 2000 mm de câble d'alimentation

— il faut tenir compte des puissances raccordées des différents luminaires (watts)



[plus d'infos...](#)

Fiche technique

Type d'article	Convertisseur	Puissance	30/36 watts
Hauteur	16,5 mm	Compatible avec le système LIC	Oui
Largeur	70 mm	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Remarque	tenir compte des valeurs de raccordement (watt) des différents luminaires	Tension de sortie	12/24 VDC
Tension du réseau	100–240 VAC		