



Convertisseur de fonction FW

Numéro de produit: 7061283
Configuration: module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur

Options de configuration

7061271 | module 2 (radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061273 | module 2 (radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061281 | module 3 (Bluetooth + radio), 30 W, sextuple répartiteur
7061283 | module 3 (Bluetooth + radio), 60 W, sextuple répartiteur
7061286 | module 2 (radio), 15 W, quadruple répartiteur
7061287 | module 3 (Bluetooth + radio), 15 W, quadruple répartiteur

✓ 60 watts
✓ Bluetooth
✓ radio

Le convertisseur de fonction FW pour systèmes de lumière à changement de couleur.
— blanc
— 12 VDC
— max. 36 watts de charge par connecteur sur le convertisseur
— 2000 mm de conduite de raccordement au réseau
— **commutable via une appli Bluetooth (module 3) ou via une télécommande disponible en option**

plus d'infos...

Fiche technique

Type d'article	Convertisseur	Compatible avec le système LIC	Oui
Hauteur	16,2 mm	Longueur du câble d'alimentation (primaire)	2.000 mm
Largeur	315 mm	Puissance de l'ampoule	60 watts
Connectivité	Bluetooth radio	Tension de sortie	12 VDC
Puissance	60 watts	Emplacements pour luminaires	6
Forme	angulaire		

Naber GmbH
Enschedestr. 24
DE-48529 Nordhorn

Tel. +49 5921 704-0
Fax +49 5921 704-140
naber@naber.com